



ECS959BCSC
ECS648BCSC

BR_S

714551

ar (10-22)

التخلص من الجهاز

مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.



يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. بل يجب تسليميه إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

عند التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، فإنك ستساهم في الحيلولة دون حدوث العواقب السلبية المحتملة الناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدد البيئة والصحة البشرية.


لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمكتب البلدية أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية.

قم بتوصيل كواكب التوصيل الكهربائية عبر المربيط والذي يحمي الشريط من الانفصال عن علبة الأقطاب. كابل التوصيل على الجهة الخلفية من الجهاز غير مثبت على الجدار الخلفي للوحدة الطهي، حيث يمكن أن يسخن أثناء العمل. بعد توصيل الجهاز، قم بتشغيل كافة حقول الطهي/ السخانات لحوالي ثلث دقائق للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

أن التوصيل الخاطئ قد يؤدي إلى تضرر في قطع الجهاز؛ مما يؤدي إلى إلغاء الكفالة.

قبل توصيل الجهاز، تأكّد من مطابقة الجهد الكهربائي المشار إليه على لوحة التصنيف مع جهد شبكة التيار الكهربائي المنزلي. يجب أن يتم التحقق من جهد التيار الكهربائي (N 220-240V through من قبل فني مؤهل باستخدام جهاز قياس مناسب!


تم تثبيت توصيلات الأقطاب (الجسور) الكهربائية مسبقاً في أماكنها المخصصة على المشبك.



کابل التوصیل

يمكن استخدام ما يلي للقيام بالتوصيل:

- "كابل توصيل بلاستيكي PCV معزول نوع F-05V2V2H يحوي على سلك أخضر أصفر، أو غيرها من الكابلات الكهربائية المماثلة أو الكابلات العالية الجودة".



* لا يتم توفير الحلقات

نوصي باستخدام حلقات الأسلاك الكهربائية (أطراف التوصيل).



الوصيل العادي:

- 2 أسلاك توصيل و 1 قطب توصيل محاید : (2 1N, 380-415 V~/50-60 Hz)


▷ الجهد بين أسلال التوصيل وقطب التوصيل المحايد هو 220-240 فولت .
 ~. الجهد بين سلكي توصيل هو 380-415 فولت . قم بوضع جسر
 توصيل يربط بين القطبين 4-5.

يجب أن تكون التوصيلات مجهزة بفيوزات (بمصاہر) 16 أمبير على الأقل. يجب أن يكون القطر الداخلي لکابل التوصیل 1.5 مل^2 على الأقل.

- 2 أسلاك توصيل و 2 قطب توصيل محاید : (2 N, 220-240 V~ / 50-60 Hz)


- ▷ الجهد بين أسلال التوصيل وقطب التوصيل المحايد هو 220-240 فولت .ـ
- ▷ يجب أن تكون التوصيلات مجهزة بفيوزرات (بمصادر) 16 أمبير على

الأقل. يجب أن يكون القطر الداخلي لکابل التوصیل 1.5 ملم^2 على الأقل.



توصيات خاصة:

- توصيل احادي الطور (11N, 220-240 V~/50-60 Hz) :
الجهد بين أسلัก التوصيل وقطب التوصيل المحايد هو 220-240 فولت ~. قم بوضع جسر توصيل يربط بين التوصيلات 1 و 2 و 4 و 5. يجب أن تكون التوصيلات مجهزة فنيوزرات (بمصاہر) 32 أمبير.
يجب أن يكون القطر الداخلي لکابل التوصيل 4 ملم² على الأقل.






توصيل لوحة الطهي بالشبكة الرئيسية للتيار الكهربائي

- يجب أن تتطابق حماية النظام الكهربائي مع جميع الأنظمة المتدولة.
- قبل توصيل الجهاز، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي المشار إليه على لوحة التصنيف متطابق مع جهد الدارة الكهربائية المنزلية.
- ينبغي أن تشمل الدائرة الكهربائية أيضاً قاطع تبديل يفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، إذا لزم الأمر، ويجب أن تكون المسافة بين أقطاب التوصيل المرئية 3 ملم على الأقل. وتشمل الأجهزة المناسبة الفيوزات (المصاهر)، ومفاتيح الحماية من التيار الكهربائي، وما إلى ذلك.
- يجب أن يتم اختيار التوصيل وفقاً لإمكانيات التثبيت فيما يتعلق بالتيار والفيوزات (المصاهر).
- يجب أن تكون الأسلاك والأجزاء المعزولة بعد التركيب محمية من أي احتمال اللمس.

يجب أن يتم توصيل الجهاز من قبل فني معتمد خبير. التوصيل الغير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجزاء الجهاز، مما يجعل الضمان لا يغطي!
قبل القيام بأية إجراءات، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي







بحسب حمولة الورقة السيراميكية الزجاجية للجهاز والفتحة المقصوصة في سطح العمل يتم تعديل الفتحة (الحد الأدنى 2 مم). يتم تركيب الإطار الخشبي تحت حافة سطح العمل العلوية بـ 5 ملم (انظر الشكل).


عند القص يجب مراعاة نصف قطر حواف الزجاج (R10, R2).

الفتحة المقصوصة

الزجاج



أبعاد فتحة سطح العمل المقصوص - FLUSH MOUNT (حسب الموديل)



2. إزالة الجهاز الغطس:


قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

قم باستخدام أداء مناسبة لإزالة ختم السيليكون عن الحافة. أزل الجهاز بالضغط إلى الأعلى من الجهة السفلية.



لا تحاول إزالة الجهاز من الجزء العلوي لسطح العمل!

سطح العمل من الحجر الطبيعي




1. سطح العمل

2. الجهاز

3. الفتحة المقصوصة

بحسب حمولة اللوحة السيراميكية الزجاجية والفتحة المقصوصة في سطح العمل يتم تعديل الفتحة (الحد الأدنى 2م).

سطح العمل السيراميكي، الخشبي أو الزجاجي



1. سطح العمل

2. الجهاز

3. الفتحة المقصوصة


4. إطار خشبي بسمك 16 مم

(FLUSH MOUNT) الترکیب فی سطح العمل الأجهزة ذات الأوجه التي بدون حواف، أو إطارات زخرفية مناسبة للترکیب فی سطح العمل (MOUNT).


١. ترکیب الجهاز

يُسمح بترکیب الجهاز فقط فی سطح عمل مقاوم للحرارة و مقاوم للماء، مثل سطح عمل مصنوع من الحجر الطبيعي (الرخام والجرانيت) أو الخشب الصلب (يجب أن تكون حواف الفتحة المقصوصة مختومة). عند الترکیب في سطح عمل من السيراميك، الخشب أو الزجاج المقاوم للحرارة، استخدم إطار الدعم الخشبي. الإطار غير مرافق بالجهاز.

يمكن ترکیب الجهاز في سطح عمل مصنوع من مواد أخرى بعد استشارة مصنع سطح العمل والحصول على موافقته. يجب أن يكون البعد الداخلي للوحدة الداخلية مساو لمساحة الفتحة المقصوصة، المخصصة للجهاز. بهذا تستطيع إزالة الجهاز من سطح العمل. قم بلصق شريط ختم على الجزء السفلي لسطح العمل.



قم تمرين الكابل الكهربائي في فتحة سطح العمل المقصوصة، ثم ثبّت الجهاز في وسط الفتحة المقصوصة. قم بتوصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي (انظر تعليمات توصيل الجهاز). اختبر عمل الجهاز قبل تثبيت الختم. قم بختم الفتحة بالسيليكون بين الجهاز وسطح العمل. يجب أن تكون حشوة السيليكون المستخدمة لختم الجهاز بسطح العمل مقاومة للحرارة (على الأقل 160 درجة مئوية). استخدم أداة مناسبة لثبيت حشوة السيليكون. اتبع الإرشادات الخاصة باستخدام حشوة السيليكون المختارة. لا تقم بتشغيل الجهاز إلى أن تجف حشوة السيليكون تماماً.



١. حشوة السيليكون، ٢. شريط الختم

يجب أخذ الحذر الزائد لأبعاد الترکیب في أسطح العمل المصنوعة من الحجر الطبيعي. عند اختيار حشوة السيليكون قم باستشارة المصانع حول مادة سطح العمل. استخدام حشوة سيليكون غير مناسبة يمكن أن يؤدي إلى تغير في لون الأجزاء بشكل دائم.




وضع الحشية العازلة


- تم تثبيت الحشية في بعض الأجهزة مسبقاً

قبل إدخال الجهاز في فتحة سطح العمل في المطبخ، يجب لصق طوق من الحشية العازلة أسفل لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية (الخزفية)، وهي مرفقة بالجهاز.


- قم بإزالة الشريط الواقي عن الحشية.
- يجب إلصاق الحشية على الجانب السفلي من الزجاج، كما هو موضح في الشكل (على مسافة 3-2 ملم من الحافة). يجب أن يتم إلصاق الحشية على طول الحافة الزجاجية وألا تتدخل مع بعضها عند الزوايا.
- عند إلصاق الحشية، تأكد ألا يتلامس الزجاج مع أي عنصر حاد.




لا يُسمح بتركيب الجهاز بدون حشية!





- يجب تركيب سطح العمل تماماً بشكل أفقى.
- يجب أن تتم حماية سطح العمل المقصوص تماماً.
- قم بتثبيت العناصر المزودة (4X) بالبراغي المرفقة (4X) إلى الجدار الأمامي والخلفي للوحة الموقد وسطح العمل المقصوص.
- أدخل لوحة الموقد في الفتحة المقصوصة. اضغط على لوحة الموقد بقوة من الأعلى باتجاه سطح العمل.
- لتثبيت مشابك التركيب، لا يسمح باستخدام براغي أطول من 6.5 ملم.



أبعاد فتحة سطح العمل المقصوص (حسب الموديل)



تركيب لوحة الموقد





يجب تركيب لوحة تقسيم أفقية تحت لوحة الطهي على كامل طولها، وأن يكون هناك مسافة لا تقل عن 20 ملم من الطرف السفلي (بين الجهاز ولوحة التقسيم).

يجب توفير التهوية المناسبة على الجانب الخلفي.

يجب أن تكون لوحة الموقد الغطس بعد التركيب النهائي، مثبتة بحيث يتم الوصول إلى عنصري التثبيت الأماميين ممكناً من الجانب السفلي.

يسمح باستخدام لوحات أو ألواح ديكور خشبية على أسطح العمل خلف لوحة الموقد، في حال بقاء نفس المسافة الدنيا كما هو موضح في رسومات التركيب.

يمكن تركيب الأفران تحت لوحة الموقد لأنواع المواقف EVP4، EVP2، و EVP3 المزودة بمروحة تبريد.



جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نصيحة

إذا كانت جميع مستويات الطهي على " 00 "، ينطفئ الموقد بعد 10 ثواني.

إذا كانت أي من المفاتيح مفعلاً لأكثر من 10 ثواني، ينطفئ الموقد، تُسمع إشارة صوتية، توضع على المؤشر الرمز.

إذا كانت أكثر المفاتيح مغطاة ببواقي طعام، أو السطح مغطى بسائل مسكون، فإن الموقد سينطفئ أوتوماتيكياً بعد فترة زمنية معينة.

تحقق إذا كان السطح حول المفاتيح جافاً ونظيفاً.

إذا لم تستجب المفاتيح أو ظهرت على الشاشة كتابة غير عادية، قم بفصل الموقد عن شبكة التيار الكهربائي لبعض دقائق (قم بفك الفاسقة أو فصل المفتاح الرئيسي)، ثم قم بإعادة وصله إلى الشبكة الكهربائية وتشغيل المفتاح الرئيسي.

تم تثبيت حماية اللوحة الطهي ضد التسخين المفرط. إذا بدأت مقابض التحكم تسخن، سوف ينخفض مستوى طاقة تسخين الطهي أوتوماتيكياً، وفي النهاية ينطفئ الموقد ويتم عرض الرمز "FH" على شاشة العرض. بعد أن تبرد لوحة الطهي، يمكن الاستمرار في الطهي.

تم تثبيت حماية اللوحة الطهي ضد التسخين المفرط. إذا ارتفعت درجة حرارة وحدة التحكم، يتم تخفيض مستوى الطاقة أوتوماتيكياً، عندما تصل درجة الحرارة إلى أقصى درجة ينطفئ الموقد ويُعرض على الشاشة FH. عندما تبرد لوحة الطهي، يمكنك متابعة الطهي.


لوحة الموقد أيضاً مقاومة للتداخلات في شبكة تزويذ الطاقة الكهربائية. في حال وجود تداخل أقوى، قد تستجيب المفتاح ببطء أكثر في هذه الحالة، اضغط على المفاتيح بشكل أقوى قليلاً. مثل هذه الحالات عادة تكون لفترة قصيرة ولا تؤثر على تشغيل الجهاز على المدى الطويل.

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، اتصل بفني الخدمة المعتمد. لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز. في مثل هذه الحالات، يتكلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.


قبل القيام بعمليات إصلاح الأعطال، قم بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي (وذلك ب拔掉 الفيوز أو عن طريق فصل شريط التيار الكهربائي من مقبس الحائط).



 لا تضغط بالمكشطة عمودياً على الزجاج ولا تدخن لوحة الفرن بطرف المكشطة.



السكر والمواد الغذائية التي تحتوي على السكر يمكن أن تؤدي إلى تضرر السطح السيراميكي الزجاجي بشكل دائم، وبالتالي، يجب إزالة السكر والمواد الغذائية التي تحتوي على السكر بالمكشطة حالاً عن السطح السيراميكي الزجاجي، بالرغم من أن الموقف لا يزال ساخناً.



 لا تعني التغييرات في لمعان الرسومات أن الجهاز متضرر ، ولكنها نتيجة الاستخدام العادي للفرن. إن تغير كهذا ناتج عن بقايا الطعام المحترق أو الذي يسببه قاع أواني الطهي (على سبيل المثال المصنوعة من مواد مثل الألمنيوم أو النحاس)، وهذه البقع من الصعب جداً إزالتها.

تحذير : جميع الأخطاء المذكورة هي قبل كل شيء ذات طابع جمالي، ولا يؤثر مباشرة على عمل الجهاز. إصلاح هذه الأخطاء لا يغطيها الضمان.

التنظيف والصيانة

قبل التنظيف، أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد.
ينبغي لا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف مناسب!




قم بتنظيف سطح الموقد السيراميكي الزجاجي البارد بعد كل استخدام، وإلا فإن بقايا أجزاء الطعام ستحترق على السطح الساخن في المرة القادمة التي تستخدم فيها الجهاز.
من أجل تنظيف وصيانة منتظمة لسطح الموقد السيراميكي الزجاجي، استخدم منظفات العناية الخاصة، التي تشكل طقة واقية على السطح، وتحميه من الأوساخ.

قبل كل استخدام للأسطح السيراميكية الزجاجية، امسح أي غبار أو جزيئات أخرى عن سطح الموقد وأسفل الأوعية حيث يمكن أن تتسرب في خش الأسطح.




- استخدم الليف المعدني، والإسفنج الكاشط والمنظفات الكاشطة يمكن أن يخدش سطح الموقد، كما ويمكن أن يتضرر من استخدام البخاخات الكاشطة ومواد التنظيف السائلة الغير مناسبة.

يمكن أن تزول العلامات والرموز عن لوحة الموقد إذا تم استخدام وسائل التنظيف الكاشطة أو المسبيبة للتأكل، أو أوانى طهي ذات قاع متضرر..



قم بإزالة البقع الخفيفة بقطعة قماش ناعمة رطبة، ثم، امسح السطح ليجف.
يمكن إزالة بقع الماء باستخدام محلول معتدل من الخل، ومع ذلك، لا تستخدم هذا محلول لتنظيف الإطار (فقط مع بعض الموديلات)، حيث تفقد تألقها. لا يسمح باستخدام بخاخ كاشط أو وسائل لإزالة التكلى.



قم بإزالة البقع الصعبة باستخدام وسائل وأدوات تنظيف خاصة لتنظيف الأسطح السيراميكية الزجاجية. عند استخدام هذه المنتجات، اتبع الإرشادات المرفقة من قبل الشركات المصنعة لها. تأكد من إزالة آية بقايا لوسائل التنظيف تماماً، حيث يمكن أن تضر بالسطح السيراميكي الزجاجي عندما ترتفع درجة حرارة حقول الطهي.

يمكن إزالة بقايا الطعام العنيفة والمحترقة باستخدام أداة كشط (مكشطة).
تؤخى الحرارة عند استخدام المكشطة كي لا تؤذني نفسك.



- استخدم المكشطة فقط في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة الأوساخ بقطعة قماش مبللة أو بالمنظفات الخاصة بالأسطح السيراميكية الزجاجية.

امسك المكشطة بزاوية صحيحة (45 إلى 60 درجة). اضغط بالمكشطة بلف واتركها لتترافق على الزجاج فوق العلامات والرموز لإزالة الأوساخ. احذر من عدم ملامسة المقابض البلاستيكية للمكشطة (في بعض الموديلات) لحق الطهي الساخن.

Lo القفل الآوتوماتيكي

سُعرض قيمة البارامتر المضبوط على شاشة عرض مستويات طاقة كلا حقل الطهي. يمكن تعديل القيمة بالضغط على المفتاح لاختيار الحقفين الأماميين.

يمكن تأكيد وحفظ جميع البارامترات باستمرار الضغط على مفتاح (STOP & GO) لمدة ثانيتين. تسمع عندها إشارة صوتية قصيرة. إذا لم تكن ترغب بحفظ البارامترات الجديدة، قم بإغلاق وضعية المستخدم بالضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل.

حجم (ارتفاع) المنبه والإشارة الصوتية "Lo"
يمكّنك ضبط القيم التالية:

00 على شاشة العرض = إيقاف تشغيل (لا ينطبق على المنبه وخط التنبيه الصوتي).

01 على شاشة العرض = الحجم الأدنى للصوت

02 على شاشة العرض = متوسط حجم الصوت

03 على شاشة العرض = الحجم الأقصى للصوت (مُسبق الضبط)

سوف تُسمع إشارة تنبيه قصيرة عند كل تغيير، مع ضبط حجم صوت جديد.

"Lo" مدة المنبه

يمكّنك ضبط القيم التالية:

05 على شاشة العرض = 5 ثوانٍ على شاشة العرض = 5 ثانية

1,0 على شاشة العرض = دقيقة واحدة

2,0 على شاشة العرض = دقيقتين (مُسبق الضبط)

القفل الآوتوماتيكي قفل الطفل "Lo"


إذا تم تفعيل وظيفة القفل الآوتوماتيكي في وضعية إعدادات المستخدم، يُقفل الموقد آوتوماتيكياً عند كل إيقاف تشغيل.

00 على شاشة العرض = إيقاف تشغيل (مُسبق الضبط)

01 على شاشة العرض = تشغيل

إيقاف تشغيل كامل موقد الطهي

إيقاف تشغيل كامل موقد الطهي
(on/off) إضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل (A)
لإيقاف تشغيل كامل الموقد. سوف تسمع إشارة صوتية
وتنطفئ جميع الإشارات الصوتية، باستثناء الإشارات
الصوتية لحقول الطهي التي ما زالت ساخنة وتضيئ
"H" على الشاشة، لتخذيرك بأن حقل الطهي ما زال
ساخناً.



إيقاف التشغيل الآوتوماتيكي


عندما يكون المفتاح مفعلاً أثناء الطهي لفترة طويلة (بسبب انسكاب السوائل أو وضع عنصر على المفاتيح
الحساسة)، تنتفخ بعد 10 ثواني جميع حقول الطهي. يومض الرمز "M" على الشاشة.
يجب إزالة العنصر في غضون دقيقتين أو مسح السائل المنسكب على المفاتيح الحساسة، وإلا ستنتفخ حقول الطهي
آوتوماتيكياً.

يمكن استعادة آخر إعداد بواسطة مفتاح وظيفة الذاكرة STOP & GO

ضبط معايير الإشارة الصوتية والقفز

يمكن تفعيل قائمة ضبط المعايير بعد دقيقتين من توصيل الجهاز إلى شبكة التيار الكهربائي، بالضغط على المفتاح
(STOP & GO) لمدة 3 ثواني تقريباً عندما يكون الجهاز مطهراً.
سوف يتم عرض أول معيار "U0" على شاشة عرض المؤقت، ما يشير إلى حجم (ارتفاع) الإشارات الصوتية.
بالضغط على مفتاح اختيار المؤقت (G) يمكنك اختيار نوع الإعداد.

يمكن تفعيل قائمة ضبط المعايير بعد دقيقتين من توصيل الجهاز إلى شبكة التيار الكهربائي، بالضغط على المفتاح
(STOP & GO) لمدة 3 ثواني تقريباً عندما يكون الجهاز مطهراً.
سوف يتم عرض أول معيار "U0" على شاشة عرض المؤقت، ما يشير إلى حجم (ارتفاع) الإشارات الصوتية.
بالضغط على مفتاح اختيار المؤقت (G) يمكنك اختيار نوع الإعداد.



U0 حجم (ارتفاع) المنبه والإشارة الصوتية
So مدة المنبه

٦- لقد تم اختبار الجهاز في المصنع وتسخين حقول الطهي، لذلك يمكن أن يومض العرض "H" عند أول استخدام لفترة محددة.

٧- عندما تنطفئ العلامة "H"، يكون حقل الطهي ما زال ساخناً. خطير الحروق!

الحد من مدة العمل

من أجل السلامة، تم تجهيز لوحة الموقد بجهاز يحدد مدة عمل الموقد لكل حقل طهي على التوالي. يتم تحديد طول مدة العمل بحسب آخر ضبط لمستوى الطهي.

إذا لم يتم تغيير مستوى الطاقة لفترة من الزمن، سينطفئ حقل الطهي بعد انقضاء الوقت المحدد أوتوماتيكياً.

P	9	8	7	6	5	4	3	2	1	U	مستوى الطاقة
1	1,5	1,5	2	4	4	6	6	8	8	8	أقصى مدة عمل بالساعات

إيقاف عملية الطهي مؤقتاً - STOP & GO

إن وظيفة STOP & GO تمكنك من الإيقاف المؤقت لعملية الطهي، مع الحفاظ على جميع الإعدادات. يتم إيقاف عملية الطهي مؤقتاً بالضغط على مفتاح الحساس (C) (STOP & GO).

سوف يضيء مؤشر ضوئي (C1) فوق مفتاح الحساس. تبدأ الإعدادات على شاشة العرض بالوميض. يتم تعطيل جميع الإعدادات، ولا تعمل حقول الطهي. جميع المفاتيح معطلة عدا تشغيل/إيقاف تشغيل "on/off" و STOP & GO يمكن إيقاف تشغيل وظيفة STOP & GO باستمرار الضغط على المفتاح (C). ينطفئ المؤشر الضوئي (C1). إذا لم تقم بإيقاف وظيفة STOP & GO، ينطفئ كامل الموقد أوتوماتيكياً بعد 10 دقائق.

وظيفة الذاكرة

إن وظيفة الذاكرة تتمكنك من استعادة الإعدادات المختارة الأخيرة خلال 5 ثواني بعد إيقاف تشغيل الفرن. هذا مناسب، على سبيل المثال، إذا قمت بإيقاف تشغيل كامل الموقد بالضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل عن طريق الخطأ أو بسبب انسكاب السوائل على المفاتيح أدى إلى إطفاء الموقد أوتوماتيكياً. بعد إطفاء الموقد باستخدام مفتاح إيقاف/إيقاف تشغيل، لديك 5 ثواني من الوقت، لتشغيل لوحة التحكم مرة أخرى، 5 ثواني أخرى للضغط على المفتاح (STOP & GO) لاستعادة الإعدادات. أثناء الخمس ثوانٍ يومض المؤشر الضوئي فوق مفتاح إعادة الضبط. يتم حفظ جميع الإعدادات المفعولة قبل إيقاف تشغيل لوحة الموقد.

٦- يمكن ضبط وقت الطهي لكل حقل طهي على حدى. إذا قمت بضبط عدة وظائف توقيت، يظهر على الشاشة بالتناوب الوقت المتبقى الموافق لكل حقل طهي لبعض ثواني. ويظهر هذا على النحو التالي، وذلك بوميض الإشارة الضوئية الموافقة، التي تشير إلى حقل الطهي.

تغيير وقت الطهي المضبوط

- يمكن تغيير إعداد المؤقت في أي وقت أثناء العمل.
- قم بالضغط على مفتاح المؤقت (D) لعرض الوقت المتبقى لحقل الطهي المحدد. سيومض المؤشر الضوئي الموافق (K).
- بالضغط على الشرط المنزلي (F)، قم بضبط وقت الطهي الجديد المرغوب.
- بالضغط على أقصى الجزء الأيسر من الشرط المنزلي تقوم بخفض الإعداد على خطوات لدقيقة واحدة،
- بالضغط على أقصى الجزء الأيمن من الشرط المنزلي تقوم بزيادة القيمة لدقيقة واحدة.

عرض وقت الطهي المتبقى


في حال تفعيل إعدادات زمنية متعددة، يمكنك عرض وقت الطهي المتبقى بالضغط على المفتاح (G).

حذف الوقت المضبوط

- قم باختيار عرض الساعة المرغوب بالضغط على المفتاح (G) (انظر فصل تغيير وقت الطهي المضبوط)
- يعرض الساعة المضبوطة وتومض النقطة الموافقة، التي تشير إلى حقل الطهي.
- باستخدام الشرط المنزلي (F) قم بضبط القيمة إلى "00"

إيقاف تشغيل حقل الطهي

يمكن إيقاف تشغيل حقل طهي واحد بالضغط على المفتاح الموافق (D)، ثم بزلق أو بالضغط على أقصى الجزء الأيسر من الشرط المنزلي قم بضبط مستوى الطاقة على ٠.



مؤشر الحرارة المتبقية

حالما يتم إيقاف تشغيل حقل الطهي الساخن أو يتم إيقاف تشغيل الموقد بالكامل، يُعرض على الشاشة:


- "H" يدل على أن حقل الطهي لا يزال ساخناً؛

يتم حساب وقت الإشارة بحسب الدرجة ويعتمد على زمن تشغيل كل حقل الطهي.

عندما تختفي العلامة "H"، فإن حقل الطهي في بعض الحالات (القطع التيار الكهربائي، اترك الطبق الذي يحتوي وجبات الطعام الساخن على حقل الطهي) يمكن أن يبقى ساخناً. كن حذرًا من خطر الحروق! في حال انقطاع التيار الكهربائي عندما تكون حقول الطهي لا تزال ساخنة، سيومض المؤشر "H". هذا ليتبهك أن حقل الطهي ما زال ساخناً أو غير ساخن، يعتمد على طول مدة انقطاع التيار الكهربائي.

وظيفة التوقيت

يمكنك ضبط الوقت بين 1 و 99 دقيقة. تتيح هذه الوظيفة طريقتين للاستخدام:



A العد التنازلي للوقت المضبوط

قم بتشغيل الساعة بالضغط على مفاتيح ضبط ساعة التوقف/ المنبه (G). يتم عرض "00" على شاشة عرض الساعة (L) وتومض لبعض ثوانٍ.

- بزرق الشريط المنزلاق (F) قم بضبط الوقت بين 1- 99 دقيقة.

- بعد انقضاء الوقت المضبوط، يُسْعَى تتبّه لمندة دقّيقين، ولكن لا يتم إيقاف تشغيل حقل الطهي.

- قم بإيقاف تشغيل المنبه بالضغط على أي مفتاح، أو يتوقف أوتوماتيكياً بعد فترة زمنية معينة.

- تبقى وظيفة التتبّه مفعّلة أيضاً حتى عند إيقاف تشغيل الموقّد بواسطة المفتاح (A).

B ضبط وقت حقل الطهي المختار

تسمح هذه الوظيفة، باختيار وقت عمل حقل الطهي المختار، الذي تم ضبط مستوى طاقة طهيه. بعد انقضاء هذا الوقت تتنطفى حقول الطهي أوتوماتيكياً.

قم بتشغيل الساعة بالضغط على مفاتيح ضبط ساعة التوقف/ المنبه (G). يتم عرض "00" على شاشة عرض الساعة (L) وتومض النقطة العشرية (H). بإعادة الضغط على المفتاح (G) يبدأ ومبض النقطة الموافقة (K)، التي تشير إلى حقل الطهي المختار.

- طالما أن شاشة العرض تومض، فإنه يمكن استخدام الشريط المنزلاق (F) لضبط الوقت بين 1-99 دقيقة.

- عندما يتم ضبط القيمة، يبدأ العد التنازلي. ستومض النقطة الموافقة (K)، مُشيرة إلى حقل الطهي المختار.

- عند انقضاء الوقت المضبوط للعمل، ستنسخ إشارة صوتية، ويتم إيقاف تشغيل حقل الطهي الموافق. تومض على الساعة القيمة "00". قم بإيقاف تشغيل المنبه بالضغط على أي مفتاح، أو يتوقف أوتوماتيكياً بعد فترة زمنية معينة.

لدى حقل الطهي بمستوى طاقة إضافية P قوة تسخين عالية جدًا، لذلك لا يمكن ضبط حقل الطهي المجاور العلوى بنفس الوقت على أعلى مستوى طاقة، ولكن على مستوى 7 كحد أقصى. في حال كان حقل الطهي الخلفي الأيسر على المستوى 8، أو تم تشغيله أوتوماتيكياً، تكون قد قمت بتنعيم طاقة إضافية على حقل الطهي الامامي الأيسر، سوف ينخفض تسخين حقل الطهي الخلفي الأيسر إلى المستوى 7، وتنطفئ آلية الطهي.

تم تثبيت حماية لكل حقل طهي ضد التسخين المفرط. إذا لم يكن هناك وعاء على الحقل أو إذا كان انتقال الحرارة إلى الطبق غير كاف، سوف يتوقف التسخين لبضع ثواني أوتوماتيكياً. هذا واضح بشكل خاص على حقل التسخين مع الطاقة الإضافية، حيث أن الطاقة أكبر من ذلك بكثير، ويمكن أن تصل إلى التسخين المفرط بسرعة.


حماية الطفل/القفل

يمكن تفعيل حماية الطفل أو قفل الطفل على الفرن لمنع تشغيل الجهاز بسهولة وبسرعة.

قفل لوحة الموقد

يجب أن يكون الموقد مطفأً.

للمدة 3 START / STOP استمر بالضغط على زر على مؤشرات عرض "L" ثواني. سوف تظهر الكتابة " طاقة حقل الطهي بدل 0 ". تم الآن قفل الموقد الطهي. بعد ثواني يتم إيقاف تشغيل الموقد الطهي أوتوماتيكياً.



إلغاء قفل لوحة الموقد

قم بإلغاء تفعيل القفل (إقال الموقد) بنفس الطريقة التي قمت فيها بإقفال الموقد. استمر بالضغط على زر على جميع حقول الطهي. تم إلغاء القفل والموقد "L" لمدة 3 ثواني. سوف تظهر الكتابة "0" بدل الكتابة / STOP الان جاهز للعمل


إذا كانت وظيفة قفل الطفل مفغلة في إعدادات المستخدم (انظر فصل وضعية إعدادات المستخدم)، سيتم قفل الموقد أوتوماتيكياً في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله.

حقول الطهي الإضافية (حسب الموديل)

على حقل الطهي المختار (حسب الموديل) يمكن تفعيل حلقة تسخين إضافية.

تفعيل حلقة التسخين الإضافية (تشغيل حقل الطهي الإضافي)

- يجب ضبط طاقة حقل الطهي المختار.
- بالضغط على الزر الموافق قم باختيار حقل الطهي، يومض ضبط مستوى الطاقة على الشاشة البعض ثواني.



- الآن، اضغط على المفتاح المستخدم مرة أخرى لتحديد حقل الطهي هذا. سيتم تنشيط حلقة تسخين إضافية، سوف يضيء مؤشر ضوئي بجوار الشاشة (I).
- إذا كان حقل الطهي ذو دائرة طهي ثلاثة، قم بتفعيله باستمرار الضغط على زر اختيار الحقل. سوف يضيء مؤشر ضوئي ثانٍ بجوار الشاشة.
- عند تفعيل حقل تسخين إضافي، قم باختيار مستوى الطهي ل الكامل حقل التسخين.

إيقاف تشغيل دائرة تسخين إضافية


- قم باختيار حقل الطهي (بومض مؤشر مستوى الطاقة). سوف يضيء مؤشر ضوئي (I) بجانب شاشة عرض مستوى الطاقة.
- يمكنك إيقاف تشغيل الدائرة الإضافية باستمرار الضغط على المفتاح (D) لمنطقة الحقل المختار. سوف ينطفئ المؤشر الضوئي على شاشة عرض مستوى الطاقة.

حقل الطهي مع طاقة إضافية - POWER ZONE (حسب الموديل)

يمكن في بعض الموديلات، على حقل التسخين الأمامي الأيسر، الفعلم بالعلامة P أو "»" ، تشغيل قوة تسخين إضافية. هذا يسمح لك بتسخين أسرع للأوعية وأطباق الطعام.

تشغيل الطاقة الإضافية

- قم باختيار الحقل الأمامي الأيسر، تومض القيمة الموافقة لمستوى طاقة حقل الطهي.
- اضغط على الزر (L) لدائرة تسخين إضافية أو لزيادة مستوى الطاقة. يظهر على شاشة عرض مستوى الطاقة الحرف P ويُسخن حقل الطهي بشدة.



إيقاف تشغيل الطاقة الإضافية

يمكن إيقاف تشغيل الطاقة الإضافية بطرقتين:

- قم باختيار حقل الطهي الأمامي الأيسر، ثم اضغط على الزر (L). يتم إيقاف تشغيل مستوى الطاقة الإضافية وتعود إعدادات الطاقة إلى المستوى الذي تم تحديده قبل تشغيل الطاقة الإضافية. إذا قمت بتشغيل الطاقة الإضافية من المستوى 0، سوف يتوقف تشغيل حقل الطهي بعد إيقاف تشغيل الطاقة الإضافية.
- قم باختيار حقل الطهي الأمامي الأيسر، ثم قم بخفض الطاقة إلى المستوى المرغوب بواسطة الشرط المنزلي.

الوجبة / طريقة التحضير	الكمية	مستوى الطاقة	مدة التحضير (دقيقة)
حساء / تسخين	1 لتر – 0.5	A 7 - 8	7 - 4
الحليب / تسخين	0.4 – 0.2	A 1 - 2	7 - 4
الأرز / طهي	125 غرام – 250 غرام تقريباً 300 ملتر – 600 ملتر من الماء	A 2 - 3	25 - 20
البطاطا الملحنة / الطهي بدون تقشير	750 غرام – 1.5 غرام	A 5 - 6	38 - 25
الخضروات الطازجة / الطهي مع تقطيع	1 كغ – 0.5 تقريباً 400 ملتر – 600 ملتر من الماء	A 4 - 5	25 - 18

- يوضح الجدول التالي أمثلة لبعض الأطباق التي تناسبها الوظيفة الأوتوماتيك للتسخين.
- القيم الواردة في الجدول تقريبية وتعتمد على العوامل الأخرى عند الطهي (على سبيل المثال، نوع وجودة الطبق وكمية الماء المضافة).
- تتطبق الكميات القليلة الواردة لحقول الطهي الأصغر، والكميات الكبيرة، لحقول الطهي الأكبر.


الوظيفة الأوتوماتيكية للتسخين السريع

لدى جميع حقول الطهي آلية خاصة، تعمل بأقصى طاقة في بداية عملية الطهي، بغض النظر عن إعداد مستوى طاقة الحقل الفعلية. بعد انتهاء الوقت المحدد، تعود طاقة الحقل إلى قيمة الإعداد الأصلي (1-8).

الوظيفة الأوتوماتيكية للتسخين السريع مناسبة للأطباق، التي يتم تسخينها في البداية على طاقة قصوى، ثم تركها ليتم طهيها لفترة طويلة.

الوظيفة الأوتوماتيكية للتسخين السريع غير مناسبة للأطعمة التي يتم شهيها، وقليلها أو تذكيتها، والتي يجب قلبها دائمًا، تسقفيتها أو خلطها وتحريكتها وذلك للأطباق التي تحتاج إلى الغلي في طنجرة الضغط لفترة طويلة.

قم باختيار حقل الطهي المرغوب (D)، والذي يجب إطفاؤه (القيمة المعروضة على الشاشة 0). ثم على الشريط المترافق (C) قم بضبط مستوى الطاقة المرغوب. اضغط بإصبعك على المستوى المرغوب مدة 3 ثواني تقريبًا. يتم عرض الرمز "A" على الشاشة ويتم الآن تفعيل منطقة الطهي. يظهر على شاشة عرض مستوى الطهي الرمز "A" بالتناوب مع الدرجة المختارة. عند انقضاء وقت التسخين مع طاقة إضافية يعود حقل الطهي إلى المستوى المضبوط، الذي يُعرض أيضًا بشكل مستمر على الشاشة.



يمكن إلغاء الوظيفة الأوتوماتيكية، باختيار حقل الطهي المرغوب وتخفيف مستوى الطاقة إلى "0" وضبط مستوى طهي آخر.


إذا تم تخفيف طاقة الطهي أثناء عمل الطهي الأوتوماتيكي، ينطفئ الطهي الأوتوماتيكي، على حقل الطهي هذا.

جدول الوظيفة الأوتوماتيكية للتسخين السريع

الطاقة المختارة	مدة التسخين بالطاقة القصوى
8	7
4:30	3:30
6	5
2:30	8:30
5	4
6:30	4:50
4	3
4:50	2:00
3	2
2:00	1:00
2	1
1:00	

تشغيل الموقد

بالضغط على مفتاح الحساس تشغيل/إيقاف on/off ((A)) قم بتشغيل الموقد وسوف تعرض "0" على جميع شاشات العرض.
أثناء هذا الوقت، يجب اختيار حقل الطهي بالضغط على المفتاح (D). تبدأ الشاشة الموافقة بالوميض.



بالضغط على الشريط المنزلي (F)، قم بضبط مستوى الطاقة من 1-9. عند أول ضغطة يتم ضبط القيمة الموافقة لمكان الضغط.

١٠- اذا لم تقم بتشغيل اي حقل طهي خلال 10 ثواني، سينطفئ الموقد.

تغير اعدادات طاقة حقول الطهي حدد حقل الطهي بالضغط على المفتاح (D). تبدأ القيمة على شاشة عرض حقل الطهي المختار (E) بالوميض. بالضغط على الشريط المنزلي (F) قم بتغيير مستوى الطاقة.

وظيفة تسخين حقول الطهي

الهدف من حقل التسخين هو تسخين الأطباق التي تحتوي على الطعام المسقى الطهي فقط للحفاظ عليها دافئة. قم بتشغيل الوظيفة، بالضغط على بداية الشريط المنزلي لاختيار الإعداد ١.

حقل تسخين إضافي تحتوي منطقة التسخين بعرض

90 سم على موقد تسخين إضافي في وسط لوحة الموقد.

وظيفة التسخين لحقول الطهي


الهدف من حقل التسخين هو تسخين الأطباق التي تحتوي على الطعام المسقى الطهي فقط للحفاظ عليها دافئة. يسخن حقل التسخين ببطء ويُسخن إلى 100 درجة مئوية تقريباً، لذلك من أجل السلامة احذر من الحرائق ولا تضع أي من العناصر الحساسة للحرارة على سطحه.

تشغيل حقل التسخين

- يجب أن يتم تشغيل لوحة الموقد.
- اضغط على زر تفعيل حقل التسخين (L). ستبدأ الإشارة الضوئية بالتوهج. تم تشغيل حقل التسخين.


إيقاف تشغيل حقل التسخين

- قم بإيقاف تشغيل حقل التسخين بالضغط مرة أخرى على المفتاح (L).
- إذا كان حقل التسخين لا يزال ساخناً عند إيقاف تشغيله، يومض المؤشر الضوئي فوق المفتاح.



التحكم بالموقـد

وحدة التحكم (حسب الموديل)



ضبط مفاتيح الحساس:

A تشغيل/إيقاف تشغيل الموقد/القفل

الإشارة الضوئية B

STOP/GO C

D اختبار حقا، الع

شروع التدريب لغة

سریط المیری مصطفیٰ

النقطة المثلثة أو **إيغاف**

القطه العسريه لعر

المؤسر الصوبي لعر

J. شعیل زیادہ الطافہ

الإشارة الضوئية التـ K

عرض الوقت L

نصائح حول استخدام مستلزمات الطهي


استخدم مستلزمات الطهي العالية الجودة ذات قاع مسطح ومستقر.

يجب أن يكون قطر أسفل الأواني المستخدمة مساوياً لقطر منطقة الطهي.

إن مستلزمات الطهي الزجاجية المقاومة للحرارة المصقوله القاع مناسبة للاستخدام على لوحة الموقد إذا كان قطرها يتناسب مع قطر حقل الطهي. قد تنكسر مستلزمات الطهي ذات الأقطار الكبيرة بسبب الإجهاد الحراري.

يجب وضع الألية في وسط منطقة الطهي.

عند استخدام طنجرة الضغط، لا تتركها دون مرافقة إلى أن يتم الوصول إلى الضغط المطلوب.



في البداية يجب تحديد أقصى مستوى طاقة لحقل الطهي، حيث يرتفع الضغط، استخدم الحساس المناسب لتخفيف مستوى الطاقة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة لطنجرة الضغط.

تأكد من وجود الماء الكافي، إما في طنجرة الضغط أو في جميع أواني وأوعية الطهي الأخرى، لأن استخدام أواني طهي فارغة على لوحة الموقد سوف يؤدي إلى سخونة زائدة وسوف يضر بأواني الطهي وحقل الطهي على حد سواء.

عند استخدام أي من مستلزمات الطهي الخاصة، اتبع إرشادات الشركة المصنعة.

توفير الطاقة

يجب أن ينطوي قاع أقطار أواني الطهي مع أقطار حقل الطهي. إذا كان الوعاء صغيراً جداً، فإن ذلك يؤدي إلى هدر الحرارة؛ يمكن أن يتسبب في تضرر حقل الطهي.

كلما كان ممكناً، استخدم الغطاء في عملية الطهي.

يجب أن يكون حجم وعاء الطهي مناسب مع كمية الطعام المُعد. إعداد كمية صغيرة من الطعام في وعاء كبير يؤدي إلى هدر الطاقة.

ينبغي إعداد الأطباق التي تحتاج وقتاً طويلاً للطهي في طنجرة الضغط.

يمكن طهي مختلف أنواع الخضروات والبطاطا وغيرها، في كمية قليلة من الماء، بذلك يتم طهي الطعام، ولكن من الضروري إغلاق الغطاء بإحكام. عند الغليان، قم بخفض مستوى الطاقة إلى المستوى الذي يحقق الغليان الطبيعي.

سطح لوحة الموقد

السيراميكية الزجاجية (الخزفية)

السيراميكية الزجاجية (الخزفية)

- لوحة الموقد مقاومة لتغيرات درجة الحرارة.

- لا ينبغي استخدام لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية كسطح عمل. يمكن أن تسبب الأدوات الحادة خدوشاً
باللوحة.

- لا يسمح بإعداد الطعام في رقائق الألومينيوم أو الأوعية البلاستيكية على مناطق الطهي الساخنة. لا تضع أي
عناصر بلاستيكية أو رقائق الألومينيوم على لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية (الخزفية).


- لا تستخدم لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية (الخزفية). إذا كانت مشعورة أو مكسورة، إذا سقطت أداة بحافة
حادة على لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية (الخزفية) بشكل رأسى، هذا قد يعرض لوحة الموقد السيراميكية
الزجاجية للكسر. تظهر هذه الحالات فوراً، أو بعد فترة من الوقت. إذا لوحظت أية تشغقات مرئية، قم بفصل
الجهاز على الفور عن التيار الكهربائي.

قبل الاستخدام للمرة الأولى

قم بتنظيف لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية بقطعة قماش رطبة وقليل من منظف غسل الاطباق اليدوي. لا تستخدم المنظفات الكاشطة مثل الإسفنج الخشن، الذي قد يسبب الخدوش، والاسفنج الخاص بالأوعية، أو مزيل الصدأ والبقع.

عند أول استخدام، سوف تتباعد رائحة مميزة تدل على الاستخدام الجديد للجهاز، سوف تختفي تدريجياً.

المواصفات الفنية (حسب الموديل)





- A** الرقم التسلسلي
- B** الرمز
- C** الموديل
- D** النط
- E** العلامة التجارية
- F** المعلومات الفنية
- G** رموز / مؤشرات المطابقة

لوحة تصنيف المعلومات الأساسية للجهاز
متوضعة على الجانب السفلي من لوحة
الموقد.

لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية الغطس

((وصف التجهيزات والوظائف - حسب الموديل))

الأجهزة التي تم إعداد تعليمات الاستخدام هذه من أجلها، قد تحتوي على تجهيزات مختلفة، لذا قد تجد بعض الوظائف والتجهيزات المذكورة أيضاً، التي لا يتضمنها جهازك.



- 1 حقل الطهي الخلفي الأيسر
- 2 حقل الطهي الخلفي الأيمن
- 3 حقل الطهي الأمامي الأيسر
- 4 حقل الطهي الأمامي الأيمن
- 5 وحدة التحكم بالموقد
- 6 حقول التسخين

لا تتحقق في عناصر الفرن، لأن لمبات الهايوجين هي من بين هذه العناصر.

تحذير: عدم مراقبة الطعام الذي يحتوي على الدهون والزيوت أثناء الطهي على الموقد يمكن أن يتسبب بالحريق. لا تحاول إطفاء النار بالماء، قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم قم بتعطية اللهب بغطاء أو قطعة قماش مبللة.

تحذير: خطر الحرائق: لا تقم بتخزين عناصر على أسطح الطهي.

خطر الحرائق: لا تقم بتخزين عناصر على أسطح الطهي.

تحذير: يجب الالتفاف على عملية الطهي. يجب مراقبة عملية الطهي القصيرة الأجل بشكل مستمر.

تحذير: عدم مراقبة الطعام الذي يحتوي على الدهون والزيوت أثناء الطهي على الموقد يمكن أن يتسبب بالحرائق.

تحذير: استخدم فقط عناصر حماية الموقد، المصممة من قبل الشركة المصنعة لجهاز الطهي أو تعليمات الاستخدام الموصى بها من قبل الشركة المصنعة كحماية مناسبة لهذا الجهاز. استخدام عناصر الحماية الغير مناسبة يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث.

قد تحدث حالات عدم تطابق في ظلال الألوان بين الأجهزة المختلفة أو المكونات في خط تصميم واحد بسبب عوامل مختلفة، مثل الزوايا المختلفة التي تم مشاهدة الأجهزة منها، وألوانخلفيات مختلفة، والممواد، وإضاءة الغرفة.

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي. لا تستخدمه لأغراض أخرى، على سبيل المثال دفقة الغرفة، وتنشيف الحيوانات، والورق والأقمشة والأعشاب وغيرها لأن هذا قد يؤدي إلى التآذى أو خطر الحرائق.

يجب أن يتم توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي من قبل فني الخدمة المعتمد أو من قبل خبير. العبث أو محاولة إصلاح الجهاز من قبل الغير المختصين يمكن أن يؤدي إلى خطر التعرض لإصابات جسدية جسيمة أو التسبب بتضرر المنتج.

قبل توصيل الفرن:

يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل توصيل الجهاز. لا يعطي الضمان إصلاح أي أعطال ناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز خلال فترة الكفالة.





تحذيرات هامة للسلامة

يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية وحفظها للرجوع إليها في المستقبل

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة سلية وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعيث الأطفال بالجهاز. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتم مراقبتهم.

ليس الهدف من هذه الأجهزة استخدامها من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية. ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز من جانب الشخص المسؤول عن سلامتهم.

يجب أن يتم توجيه الأطفال للتأكد من عدم اللعب بالجهاز.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيوة لتجنب لمس عناصر التسخين. يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات تحت المراقبة.

تحذير: سوف ترتفع درجة حرارة أجزاء الجهاز التي يمكن الوصول إليها عند الاستخدام. لتفادي الاحتراق يجب إبعاد الأطفال.

تحذير: تأكيد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال اللامبة لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.
لا تستخدم منظفات البخار أو منظفات الضغط العالي لتنظيف لوحة الموقد، لأن هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

الجهاز غير معد للتحكم به عن طريق مؤقتات خارجية أو أنظمة تحكم خاصة.
يجب تركيب وسائل فصل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد التوصيل.

في حال تضرر كابل التوصيل، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو بمركز خدمة العملاء أو من قبل خبير فني وذلك لتفادي الأخطار.(فقط في الأجهزة المزودة بسلك توصيل)

تحذير: إذا كانت لوحة الموقد مشعورة أو مكسورة، أو قف تشغيل الجهاز لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.

المحتويات


مقدمة	تحذيرات هامة للسلامة	4
	قبل توصيل الفرن:	5
	لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية الغطس	6
	المواصفات الفنية	7
تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة	قبل الاستخدام للمرة الأولى	8
تشغيل الموقد	سطح لوحة الموقد	9
	السيراميكية الزجاجية (الخزفية)	9
	نصائح حول استخدام مستلزمات الطهي	10
	توفير الطاقة	10
	التحكم بالموقد	11
	وحدة التحكم (حسب الموديل)	11
	تشغيل الموقد	12
	حقل تسخين إضافي تحتوي على منطقة التسخين بعرض	12
	الوظيفة الأوتوماتيكية للتسخين السريع	13
	جدول الوظيفة الأوتوماتيكية للتسخين السريع	13
	حقول الطهي الإضافية (حسب الموديل)	15
	حقل الطهي مع طاقة إضافية - POWER ZONE (حسب الموديل)	15
	حماية الطفل/العقل	16
	وظيفة التوقيت	17
	إيقاف تشغيل حقل الطهي	18
	مؤشر الحرارة المتباعدة	18
	الحد من مدة العمل	19
	إيقاف عملية الطهي مؤقتاً - STOP & GO	19
	وظيفة الذاكرة	19
	إيقاف تشغيل كامل موقد الطهي	20
	إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي	20
	ضبط معايير الإشارة الصوتية والعقل	20
التنظيف والصيانة	التنظيف والصيانة	22
حل المشاكل	جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها	24
التركيب والتوصيل	تركيب لوحة الموقد	25
	توصيل لوحة الطهي بالشبكة الرئيسية للتيار الكهربائي	33
غيرها	التخلص من الجهاز	36

نشكركم على ثقلكم وشرائكم لجهازنا.

لسهولة استخدام الجهاز قمنا بيرفاف تعليمات شاملة.
سوف تساعدك بالتعرف على جهازك الجديد بسرعة.

تأكد من استلامك الجهاز بدون أضرار. في حال
وجود أضرار أثناء النقل، الرجاء الاتصال بالبائع
الذى اشتريت الجهاز منه أو بالمستودع الإقليمي الذى
تم استلامك المنتج من قبله. سوف تجد رقم الهاتف
على الفاتورة أو على مذكرة الاستلام.

توفر تعليمات الاستخدام أيضاً، على موقع الانترنت
الخاص بنا:
[/http://www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



تعليمات مفصلة حول
استخدام لوحة الموقن
السيراميكية الزجاجية
الغطس

gorenje

ECS959BCSC
ECS648BCSC